

HX8000 天线分配器

HX8000 Antenna Distributor



■ 功能特点

- 兼容各大品牌，所有UHF频段无线麦克风接收机使用；
 - 高频信号带通滤波功能，过滤带宽以外的信号对系统造成干扰；
 - 采用高性能材料及电路确保最大的信号灵敏度和端口串扰隔离能力；
 - 能够为众多无线接收机提供稳定的高频无线电信号；
 - 两个50欧姆BNC型天线输入端口；
 - 两个50欧姆BNC型天线级联端口，最多支持6台级联使用；
 - 接收频率范围470 - 960MHz；
 - 远程12vdc同轴连接 或天线分布系统，0.68 - - 0.18w；
- 天线分配器，由无线麦克风专用频段设计和双天线信号接收回路的射频信号放大分配系统组成，8路BNC天线接口，单台最多支持8台无线发射机同时工作使用；



■ 技术参数

辐射范围	100度
天线增益	轴线：7db标准
增益指示	3db：绿色LED；10db：红色LED
连接	输入和输出：母线，BNC类型
频率范围	470MHz -960MHz
RF输出增益	1dB±1dB
输出三阶交调截取点	+14dBm
系统阻抗	50Ω
天线输入接头供电	5V/80mA DC
输出供电	每通道输出1A /12V DC
主机供电	外置电源4A/12V DC
接头	BNC
连接线	RG58
尺寸	45mm×420mm×160mm
重量	2kg

