

PM16D 数字调音台

PM16D Digital Mixer



■ 操作系统

- 基于Linux操作系统开发，无惧病毒，运行更安全稳定；
 - 4核CPU处理器,1G主频,17秒急速开机，运行速度更快；
 - 中英文操作界面，自由切换，更易上手；
 - 关机参数自动保存，不用担心数据丢失；
- 输入/输出：
- 18路信号输入，12路MIC/Line输入,2组3.5莲花立体声输入,1组数字输入：声卡，MP3，AES数字输入/输出；
 - 12路信号输出，主输出L,R，6路AUX1-6辅助输出，1路立体声耳机监听输出，1路立体声AES输出。



■ 产品参数

- 通道TFT液晶引导显示屏，通道名字及背景颜色可自定义编辑（支持中文）；
- MIC输入增益调节（平滑的数字增益，参与保存到场景）；
- Mic输入通道（Linked）奇偶或者AB联调；
- +48V幻象电源（MIC通道均可独立打开关闭，参与保存到场景）；
- 每个输入通道都内置压限器，噪声门，高低通滤波器，5段参量均衡，延时，通道声像平衡调节；
- 通道参数快速拷贝功能；
- 输入输出 EQ ON/OFF；多功能旋钮；
- 各通道均设有多功能菜单，哑音和监听；
- 通道均设有行程100MM电动推杆，信号、峰值灯（14个ALPS电动推子）；
- 输入输出独立物理推子控制；
- 推子功能支持用户自定义层；
- 两个推子层翻页按键(输入翻页，输出及效果固定推子，操作更方便快捷)；
- 6个可自定义的物理按键；
- 6个DCA编组，6个静音编组；
- 通道独立反馈抑制器管理；
- 自带信号发生器（粉红噪音/正弦波/白噪声），可自定义从任何一个或者多个输出通道输出；
- 自带实时频谱RTA功能（颜色可编辑）；



- 通道以及场景编辑支持中文输入法；
- 集成自动混音功能；
- AUX输出（推子前/后）可设置；
- 每个输出通道处理：高低通滤波，12段参量均衡（GEQ支持通过在推子上操控），压缩器，延时，相位；
- 立体声数字录音功能；
- 内置声卡（手机、IPAD、MP3、PC直接播放、录音）；
- 4个快捷场景调用模式，100个场景存储，可自定义场景名字，支持中文输入，场景无缝切换，不会断音；
- 本地内置两个独立的DSP效果器，预设多种效果模式供用户直接使用；
- FX脚踏开关接口；
- 12V输出接口，可外接照明设备；
- 可一键恢复出厂设置；
- 支持232中控控制；
- 多操作系统操控软件（IOS系统、Android系统、WINDOWS系统）；
- 支持有线网口调节（或外接路由器无线调节）；
- 7寸1024×600高清电容触摸显示屏；
- 长宽高：510×472×250 MM；
- 净重：10.2kg。

