

# KV-4500 三/四通道三合一功放

KV-4500 Three/Four Channel Three In One Amplifier



## ■ 功能特点

- 内置无线麦克风、效果器、功率放大器于一体的智能化产品,带给您专业级卡拉OK效果;
- 触摸屏显示,尽显高贵,中英文语言可选择;用户可在触摸屏幕上直接操作菜单,简单方便;
- 一键切换三/四通道,根据场合要求,灵活搭配。三通道配1对12寸音箱+15寸低音炮,四通道配两对12寸音箱;
- 数字功放带来更强劲动力,声音清晰度更高。优质电路板使用微控制技术,寿命比普通基板更持久;
- 双K歌芯片使音频错峰而行不同步,有效防止啸叫杂音等问题,让音效变得深厚饱满,接近自然人声;
- 音乐、麦克风、效果开机音量设置及最大音量锁定功能;



- 出厂已设定话筒反馈抑制功能，开机即用，无需繁琐操作；
- 支持MP3播放，提前下载喜欢的歌曲，便可随时聆听；
- 内置多种K歌场景模式；
- 无损蓝牙播放；
- ARC音视频信号回传功能；
- 支持USB调音软件控制接口；
- 一键恢复出厂设置；
- 接口配置。

## ■ 接口配置

- HDMI 2.0、4路HDMI输入端和1路HDMI输出端（可选配）；
- 内置两支高端无线话筒（可选配）；
- 1路数字光纤输入接口；
- 2组模拟立体声输入接口（VOD、DVD）；
- 2路外接麦克风输入接口；
- 内置5.0蓝牙无损播放器及MP3播放接口；
- USB调音软件控制接口；
- 两通道音箱输出接口。



## ■ 技术参数

8 输出功率/单通道	4X500W
4 输出功率/单通道	4X1000W
频响(1W,80ohms)	+1/-1dB 20Hz-20kHz 20Hz
总谐波失真	1KHz < 0.05%
信噪比S/N	>90dB (A计权)
阻尼系数	> 500
分离度	> 85
MIC输入灵敏度	10mV
MIC最大输入电平	500mV
IN1 IN2最大输入电平	5V
输入阻抗	20K /非平衡
输出类别	AB类

