

SY-168D 数字音频处理器

SY-168D Digital Audio Processor



■ 功能特点

- 8段英式参量均衡,提供5种滤波器选择 :
Parametric , Lowshelf , Highshelf ,
Lowpass , Highpass ;
- 音频服务器 ;

- 提供终端用户订制操作界面 , 最大支持30台设备同一个界面管理 ;
- 具有中央控制功能 , 支持RS232、RS485、UDP三种控制方式,可对系统中的电源、信号切换、环境控制、音频等整体控制,实现一键开启系统所需要的功能;
- 处理器 : ADI SHARC 21489@450 MHz SIMDx 2 ;
- 采样率 : 48 kHz , ± 100 ppm ;
- Dante输入通道 : 64 ;
- Dante输出通道 : 64。



■ 技术参数

Dante输入、输出	64x 64
处理器	ADI SHARC 21489 x 2
采样率/量化位数	48 k/24bit
频率响应(20~20kHz)	±0.3dB
系统延时	<6ms
工作电源	AC110~240V, 50Hz/60Hz
尺寸(宽x深x高)	482x 260 x 45mm
运输重量	3KG

