

KV-2500 三/四通道三合一功放

KV-2500 Three/Four Channel Three In One Amplifier



■ 功能特点

- 1、内置无线麦克风、效果器、功率放大器于一体的智能化产品，带给您专业级卡拉OK效果；
- 2、触摸屏显示，尽显高贵，中英文语言可选择；
- 用户可在触摸屏幕上直接操作菜单，简单方便；

- 3、一键切换三/四通道，根据场合要求，灵活搭配。三通道配1对12寸音箱+15寸低音炮，四通道配两对12寸音箱；
- 4、数字功放带来更强劲动力,声音清晰度更高。优质电路板使用微控制技术，寿命比普通基板更持久；
- 5、双K歌芯片使音频错峰而行不同步，有效防止啸叫杂音等问题，让音效变得深厚饱满，接近自然人声；
- 6、音乐、麦克风、效果开机音量设置及最大音量锁定功能；



- 7、出厂已设定话筒反馈抑制功能，开机即用，无需繁琐操作；
- 8、支持MP3播放，提前下载喜欢的歌曲，便可随时聆听；
- 9、内置多种K歌场景模式；
- 10、无损蓝牙播放；
- 11、ARC音视频信号回传功能；
- 12、支持USB调音软件控制接口；
- 13、一键恢复出厂设置；
- 14、接口配置。

■ 接口配置

- HDMI 2.0、4路HDMI输入端和1路HDMI输出端（可选配）；
- 内置两支高端无线话筒（可选配）；
- 1路数字光纤输入接口；
- 2组模拟立体声输入接口（VOD、DVD）；
- 2路外接麦克风输入接口；
- 内置5.0蓝牙无损播放器及MP3播放接口；
- USB调音软件控制接口；
- 两通道音箱输出接口。



■ 技术参数

8 输出功率/单通道	2X500W+1200W
4 输出功率/单通道	2X1000W+2400W
频响(1W,80ohms)	+1/-1dB 20Hz-20kHz 20Hz
总谐波失真	1KHz < 0.05%
信噪比S/N	>90dB (A计权)
阻尼系数	> 500
分离度	> 85
MIC输入灵敏度	10mV
MIC最大输入电平	500mV
IN1 IN2最大输入电平	5V
输入阻抗	20K /非平衡
输出类别	AB类

